



FRITZ!Fon MT-F:
L'evoluzione del cordless



FRITZ!Fon MT-F: l'evoluzione del cordless

Introduzione

L'avvento degli *smartphone* ha segnato un impatto importante sui nostri costumi, tant'è che oggi probabilmente non riusciremo a vivere senza.

Leggere le email in mobilità, ascoltare la musica quando si è in metro, navigare su internet a caccia dell'ultima novità in fatto di tendenza o semplice informazione, sono tutte attività che la maggior parte di noi opera quotidianamente attraverso il proprio dispositivo mobile evoluto.

Ma se tutto ciò fosse possibile anche utilizzando il telefono cordless di casa o quello per l'ufficio?

FRITZ! ha una risposta affermativa a questa domanda grazie al FRITZ!Fon MT-F.



Descrizione

Alcune funzionalità del FRITZ!Fon MT-F sono state già illustrate in altre mini guide, come ad esempio quella dedicata alla personalizzazione della segreteria telefonica integrata nel FRITZ!Box.

Il FRITZ!Fon MT-F è un telefono cordless DECT, compatibile con lo standard GAP, che rappresenta la naturale estensione dei servizi di telefonia disponibile nei modelli della gamma FRITZ!Box.



FRITZ!Fon MT-F: l'evoluzione del cordless

Con il supporto dei più evoluti standard di ultima generazione, oltre ad offrire una qualità della voce in alta definizione il FRITZ!Fon MT-F utilizzato in combinazione con il FRITZ!Box è in grado di erogare diversi servizi evoluti, che lo fanno assomigliare più ad uno smartphone che ad un telefono cordless.

Attraverso il display a colori ad alta risoluzione con 240 x 320 pixel e 262.000 colori, è possibile leggere le email, ricevere le informazioni più aggiornate tramite Feed RSS, selezionare Internet Radio o podcast e riprodurli attraverso l'altoparlante integrato.

Di seguito, vi mostreremo come configurare il FRITZ!Box per attivare tutte queste funzionalità sul FRITZ!Box MT-F, l'evoluzione del cordless.



Configurazione

Nell'interfaccia grafica di utente dei FRITZ!Box¹, che supportano anche la Telefonia, è disponibile un'intera sezione del menu dedicata alla gestione della base DECT integrata e dei telefoni cordless ad essa registrati.

Panoramica
Internet
Telefonia
Rete domestica
WLAN
DECT
Cordless
Stazione base
Monitor DECT
E-mail
Radio Internet
Podcast
Notizie RSS
Sistema

Assistenti
Configur., aggiorn., telefoni

Monitor DECT

Monitor Informazioni avanzate

Il monitor DECT mette a disposizione informazioni sulla stazione base, i portatili registrati e le connessioni in corso.

	Cordless 1
IPEI	04563 0421804*
Connessione	chiuso
Produttore	AVM
Modello	MT-F
Livello di ricezione	--
Qualità segnale	--
Modalità	--
Frequenza Tx/Rx	--
Slot utilizzato	--
Codec	G.722, G.726
attuale:	--
Codifica	--
DECT Eco	supportato

In particolare il menu DECT contempla diverse sottosezioni:

¹ <http://fritz.box> oppure <http://192.168.178.1> nella barra degli indirizzi di un browser



FRITZ!Fon MT-F: l'evoluzione del cordless

a) Email

In questa sezione del menu è possibile configurare gli indirizzi delle caselle di posta elettronica, che potranno poi essere associate ai cordless MT-F per la lettura delle email direttamente sul telefono.

Per la configurazione è necessario conoscere l'indirizzo email, la password ed il server della posta in arrivo (POP3 - informazione già integrata per i principali provider di posta elettronica, ad. es. google)

Panoramica
Internet
Telefonia
Rete domestica
WLAN
DECT
Cordless
Stazione base
Monitor DECT
E-mail
Radio Internet
Podcast
Notizie RSS
Sistema

Configurazione dell'account e-mail

Informazioni relative all'account Altre impostazioni

Sul cordless FRITZ!Fon potete ricevere e leggere le e-mail. Immettete qui i dati dell'account per ricevere le e-mail.

Impostazioni account e-mail

Immettete qui il vostro indirizzo e-mail e la password corrispondente.

Indirizzo e-mail:

Password:

Completate i dati di accesso del vostro account e-mail.

Nome utente e-mail:

Server POP3:

Questo server supporta una connessione sicura (SSL)

Nella sezione "Altre impostazioni" è possibile configurare tra le altre cose l'intervallo di recupero delle email dalla casella di posta, abilitare la scrittura e l'invio delle email, proteggere la lettura con un PIN di sicurezza.

b) Radio Internet

In questa sezione è possibile aggiungere gli indirizzi delle playlist delle Internet radio, che potranno essere selezionate e riprodotte poi tramite il FRITZ!Fon MT-F. Il formato della playlist da configurare dovrà essere .pls

Per aggiungere una nuova Internet radio basta selezionare l'opzione "Altra stazione radio via Internet" dal menu a tendina che compare quindi nella finestra principale e configurare la radio, indicando un Nome identificativo della stazione radiofonica ed il suoIndirizzo Internet.

Configurare stazione radio via Internet

Sui cordless FRITZ!Fon potete ricevere ed ascoltare la radio via Internet. Immettete qui i dati per la stazione radio via Internet.

Sorgente della stazione radio via Internet

Specificate qui il nome e l'indirizzo Internet della stazione radio via Internet.

Nome:

Indirizzo Internet:

OK Annulla Guida



c) Podcast

Nella sezione Podcast è possibile aggiungere gli indirizzi dei nostri podcast preferiti, specificando anche l'intervallo (frequenza) di aggiornamento. I file contenenti l'elenco dei podcast di norma sono in formato .xml

Per aggiungere un nuovo podcast è sufficiente selezionare la voce "Altro podcast" nel menu a tendina che compare a questo punto nella finestra principale, quindi inserire il Nome identificativo del podcast e la sorgente (Indirizzo Internet).

Inoltre, spuntando l'opzione "Segnala automaticamente i nuovi podcast sul FRITZ!Fon", il cordless avviserà con un segnale acustico la disponibilità di nuovi aggiornamenti del podcast.

Configurazione di un podcast

Sui cordless FRITZ!Fon potete ricevere ed ascoltare i podcast. Immettete qui i dati per il podcast.

Sorgente del podcast

Specificate qui il nome e l'indirizzo Internet del podcast. Il provider del podcast vi invierà informazioni redazionali ad intervalli regolari.

Nome:

Indirizzo Internet:

Stabilite qui con quale frequenza deve essere aggiornato il podcast.

Intervallo di recupero: ore minuti

Segnala automaticamente i nuovi podcast sul FRITZ!Fon

OK Annulla Guida

d) Notizie RSS

Analogamente a quanto visto per la sezione Podcast, possiamo aggiungere i Feed RSS² preferiti, per essere così sempre aggiornati in tempo reale. I file contenenti l'elenco dei feed di norma sono in formato .xml

Per aggiungere un nuovo feed è sufficiente selezionare la voce "Altro feed RSS" dal menu a tendina nella finestra principale, quindi digitare il Nome identificativo del feed e la sorgente (Indirizzo Internet).

² RSS sta per *Really Simple Syndication* e indica uno dei più diffusi formati per la distribuzione delle informazioni su Internet, attraverso una struttura semplice, flessibile e compatta basata su standard xml

Configurare notizia RSS

Sui cordless FRITZ!Fon potete ricevere e leggere le notizie RSS. Specificate qui i dati per la notizia RSS.

Sorgente della notizia RSS

Specificate qui il nome e l'indirizzo Internet della notizia RSS. Il provider della notizia RSS vi invierà informazioni redazionali ad intervalli regolari.

Nome:

Indirizzo Internet:

Stabilite qui con quale frequenza devono essere aggiornate le notizie RSS.

Intervallo di recupero: ore minuti

Segnala automaticamente la notizia RSS sul FRITZ!Fon

OK Annulla Guida

Utilizzo

Una volta configurata le caselle email, le Internet radio, i podcast o le notizie rss, tutti questi servizi possono essere utilizzati molto semplicemente navigando il menu del FRITZ!Fon MT-F.

Premendo, infatti il tasto Menu si accede alle varie funzionalità del cordless tra cui quelle dedicate ai "Servizi Internet"



Selezionando questa voce, nell'elenco dei servizi compariranno le sezioni dedicate a:



FRITZ!Fon MT-F: l'evoluzione del cordless

Email
Radio Internet
Notizie RSS
Podcast

Selezionando nuovamente e con l'ausilio dei tasti freccia del FRITZ!Fon MT-F (quelli che circondano il tasto "OK") uno specifico servizio e premendo il pulsante centrale "OK" sul cordless, si potrà accedere alla funzionalità desiderata.

Ad esempio, per riprodurre una Radio Internet, basta selezionare dal cordless la voce corrispondente nel menu Servizi Internet, navigare tra le radio configurate e premer "OK" per avviare la riproduzione.

Il FRITZ!Box si collegherà alla nostra Internet radio preferita e ne riprodurrà lo streaming musicale attraverso gli altoparlanti del cordless.



Oppure, con la comoda uscita audio standard da 3,5 mm del FRITZ!Fon MT-F, puoi collegare gli auricolari al cordless per un ascolto musicale ancora più pratico e rotondo.

Internet è a portata di cordless con FRITZ!